

**Диспенсеры** разработаны с учетом основных требований мест общественной гигиены: эргономичность и надёжность, контроль расходных материалов, скорость и удобство обслуживания.

## Veiro SPA

Полностью программируемый **автоматический ароматизатор воздуха**, с экономичным расходом аэрозоля в сменных картриджах.

Работа диспенсера настраивается с учетом пожеланий пользователя: можно выбрать интервал (7/14/20/30 мин.), период (12/24 ч), дни работы (5/7 рабочих дней в неделю).

Настройки диспенсера интуитивно понятны и осуществляются всего тремя кнопками.



### ПРЕИМУЩЕСТВА

#### Эргономика:

- компактный размер позволяет разместить диспенсер в помещениях любой площади.

#### Дизайн:

- большой и удобный экран позволяет контролировать расход ароматизатора;
- стильный дизайн позволяет «встроить» диспенсер в любой интерьер.

#### Сервис:

- возможность индивидуальной настройки;
- простое меню;
- автоматическая блокировка кнопок настройки;
- сигнализация разряда батареек.

#### Корпус:

- ABS-пластик.


#### Производство:

- Англия.

Артикул	AFR SPA ELP VEI TRW SIN
Название	Veiro SPA
Высота	200 мм
Ширина	155 мм
Глубина	86 мм
Цвет	Белый
Штрих-код	4607075799363
Упаковка	1 шт.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ


## Установка




Используя прилагаемые крепления, закрепите заднюю панель на стене на высоте 2,5 м от пола. Для оптимальной производительности устройство не должно располагаться близко к вытяжке воздуха.

1. Откройте крышку с помощью прилагаемого ключа.
2. Откройте крышку батарейного отсека с помощью ключа в направлении стрелок, см. ниже. Вставьте батарейки типа "D", соблюдая правильную ориентацию.
3. Закройте крышку батарейного отсека и вставьте аэрозольное наполнение. Через 30 секунд устройство примет настройки по умолчанию, если пользовательская программа не была выбрана.

## Вид спереди/сбоку



## Крышка аккумулятора



## Вставка/замена баллончика


### ВСТАВКА ПЕРВОГО БАЛЛОНЧИКА

Вставьте баллончик. Удерживайте MENU две секунды для разблокировки дисплея. Следуйте инструкциям для программирования.

### ЗАМЕНА БАЛЛОНЧИКА

Вставьте новый баллончик. Для пользователей, кто выбрал 'Show Days Left,' удерживать MENU в течение 2-х секунд, потом нажать „NEW CAN“ чтобы сбросить счет.

## Настройки по умолчанию



12 hours/Day (12 часов/в день)  
5 Days/Week (5 дней/в неделю)  
Med Dose (средняя дозировка)  
Time = 09:00 (24 hour clock) (Время 9:00 (формат 24 часа))  
Start Time = 07:00 (24 hour clock) (Время начала = 7:00)  
Today = Monday (Сегодня = Понедельник)  
Days Off = Sat & Sun (Нерабочие дни = Суб. и Вс.)  
Show Days Left = NO (Показ оставшихся дней = Нет)  
Battery Alarm = OFF (Заряд батареи = ВЫКЛ)


Если в течение 30 секунд не выбраны никакие настройки, устройство примет настройки по умолчанию.

## Индикация низкого заряда батареи

Выбрано „Show Days Left NO“: при низком заряде значок батареи покажет один мигающий сегмент, и значок заставки изменится на один квадрат.




Выбрано „Show Days Left YES“: при низком заряде значок батареи покажет один мигающий сегмент, и отобразится слово Battery.



## Настройка

### MENU



Удерживать кнопку MENU в течение 2-х секунд для разблокировки экрана.

Нажать +/- для прокрутки настроек.

На любом этапе нажмите и удерживайте кнопку MENU, чтобы вернуться к началу настроек.


1. Нажать MENU  
Выбрать часы работы (+/-) 12 или 24.



2. Нажать MENU  
Выбрать дни работы (+/-) 5 или 7.



3. Нажать MENU  
Выбрать уровень дозирования (+/-)  
Высокий/Средний/Низкий/Очень низкий



4. Нажать MENU  
Установить текущее время (+/-)  
Только для 12-ти часового формата



5. Нажать MENU  
Установить время начала (+/-)  
Только для 12-ти часового формата




6. Нажать MENU  
Установить текущий день (+/-)  
Только для 5-ти дневного формата



7. Нажать MENU  
Установить неработающие дни (+/-)  
Только для 5-ти дневного формата



8. Нажать MENU  
Выбрать Показ оставшихся дней (+/-)  
NO для заставки



- YES для отсчета следующего цикла



9. Нажать MENU  
Установить уведомление о батарее (+/-)  
OFF или ON для звукового оповещения.



10. Нажать MENU  
Настройка завершена



Устройство будет автоматически дозироваться

## ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

	Кол-во, шт.	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Объем, м <sup>3</sup>	Вес, кг
Групповая упаковка	1	205	120	90	0,002	0,63
Паллетная упаковка	300	1200	800	1350	1,29	204

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фирменные сменные картриджи.

На выбор предлагается несколько ароматов, которые одинаково подходят как для использования в туалетных комнатах, так и в местах для курения.

Все аэрозоли прошли сертификацию по стандартам Евросоюза в соответствии с директивами:

- 75/324/ЕЕС
- 94/1/ЕС
- 99/45/ЕС
- 2001/60/ЕС

